

**Банкомат с функцией оборота/рециркуляции
MIMEX Cash Recycler, с блоком детекции CD705**



№ п/п	Вопросы	Описание
1	Общие сведения	
1.1	Тип оборудования	Банкомат с функцией оборота/рециркуляции
1.2	Наименование	MIMEX Cash Recycler
1.3	Модель	MIMEX Cash Recycler
1.4	Модель модуля рециркуляции	Cash Recycler SFT20
1.5	Модель валидатора (блока детекции)	CD705
1.6	Наименование операционной системы оборудования (версия ПО)	Windows 10
1.7	Версия ПО оборудования, дата	2025 от 15.01.2024
1.8	Версия ПО валидатора (блока детекции), дата	FRM[FT83R]_M66.32_R21.03_C14.30_D002 от 07.04.2024
1.9	Версия адаптации, дата	FRM[FT83R]_M66.32 от 07.04.2024

1.10	Формат выгрузки и спецификация электронных данных о результатах пересчета для интеграции с внешними программно-аппаратными комплексами	Проприетарный
1.11	Предприятие-поставщик (наименование, адрес, телефон, сайт, электронная почта).	ООО «АТМОСФЕРА», 127549, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Бибирево, ул. Пришвина, д. 8, к. 2 Тел.: +7 (495) 926 58 08 Web: www.atm.osphere.ru www.tms-atm.ru E-Mail: info@atm.osphere.ru
1.12	Предприятие-изготовитель (наименование, адрес, телефон, сайт, электронная почта).	Shenzhen Sunson Tech Co., Ltd, 1F & 2F, Building A8, Tianrui Industry Park, Fuyong Street, Baoan District, Shenzhen, China Tel.: +86 (755) 2647-6070 Web: www.sunson-tech.com
2	Сертификация	
2.1	Сертификаты международного стандарта, срок действия	Да
2.2	Сертификаты соответствия пожарной безопасности, электромагнитной совместимости и т.д., срок действия	Да
3	Документация	
3.1	Состав комплекта технической документации на русском языке (руководство по эксплуатации, руководство по техническому обслуживанию, настройке и т.д.)	Руководство по инсталляции (установке) Руководство пользователя
4	Функциональные возможности	
4.1	Пересчет банкнот с проверкой не менее 4-х признаков подлинности	Да
4.2	Сортировка банкнот на годные/ветхие с проверкой не менее 4-х признаков подлинности	Да
5	Технические характеристики	
5.1	Количество выходных карманов (для ССМ)	-
5.2	Наличие функционала считывания и сверки серийных номеров банкнот ¹	Частичный (сверка от 3 отличающихся символов)
5.3	Пересчет партии банкнот различного номинала и ориентации с отчетом по сумме и количеству по номиналам банкнот	Да

¹ все буквы и цифры на левой и правой части банкноты

5.4	Наличие режима сортировки банкнот (с проверкой подлинности) по состоянию банкнот (ветхости)	Да
5.5	Наличие функционала ввода номера (идентификатора) сумки/депозита, в том числе методом считывания сканером штрих-кодowego идентификатора (для ССМ)	-
5.6	Скорость пересчета (для ССМ) в режиме сортировки банкнот (с проверкой подлинности) по состоянию банкнот (ветхости)	10 б-т/сек
5.7	Вместимость рабочих карманов: входного кармана выходного кармана кармана возврата	Не менее 200 б-т Не менее 200 б-т Не менее 200 б-т
5.8	Тип электропитания	220 В/50 Гц
5.9	Наличие модулей обандероливания (для ССМ)	-
5.10	Вес оборудования, кг	530
5.11	Габаритные размеры оборудования (ШхГхВ), мм	470 x 1044 x 1512
6	Технические характеристики блока детекции (датчиков, детекторов)	
6.1	Количество распознаваемых машиночитаемых признаков банкнот Банка России на всей площади банкноты	4
6.1.1	Контроль изображения банкноты в видимом диапазоне спектра	Да
6.1.2	Контроль изображения банкноты в инфракрасном диапазоне спектра	Да
6.1.3	Контроль расположения фрагментов изображения банкноты, обладающих магнитными свойствами	Да
6.1.4	Контроль люминесценции элементов изображения банкноты под воздействием ультрафиолетового излучения	Нет
6.1.5	Контроль фонового свечения бумаги банкноты под воздействием ультрафиолетового излучения	Да
6.1.6	Контроль зеленой люминесценции элемента изображения серого цвета под воздействием инфракрасного облучения	Нет

7	Техническое обслуживание	
7.1	Рекомендуемый срок полезного использования, лет	10
7.2	Срок предоставления оборудования в Сервисный центр (г. Санкт-Петербург) для тестирования в части контроля не менее четырех машиночитаемых защитных признаков, после объявления о выпуске банкнот нового образца (модификации) в обращение	Не позднее 2 месяцев
7.3	Срок, в течение которого производитель проводит техническое сопровождение (техническое обслуживание и ремонтно-восстановительные работы) данной модели оборудования с обеспечением запасных частей и расходных материалов	Не менее 10 лет с даты продажи оборудования
7.4	Срок, в течение которого производитель проводит программно-техническое сопровождение данной модели оборудования в части адаптации к обработке банкнот нового образца (модификации) и проверки не менее четырех машиночитаемых защитных признаков	Не менее 15 лет с даты продажи оборудования
7.5	Место разработки адаптационного пакета для оборудования при объявлении о выпуске банкнот нового образца (модификации) в обращение (в соответствии с информацией, подтвержденной предприятием-изготовителем) ²	Shenzhen Sunson Tech Co., Ltd, China
7.5.1	Готовность при проведении в Сервисном центре (г. Санкт-Петербург) испытания оборудования (на соответствие требованиям нормативных актов Банка России) подтвердить возможность адаптации оборудования без привлечения иностранных физических или юридических лиц (<i>в случае локализации адаптационных работ в Российской Федерации</i>)	Нет

² Локализация адаптационных работ в Российской Федерации является приоритетной